



Edition
V1.0

CONNECTION

海拓电子-产品选型文档

台达伺服线缆选型表

编码器线型号说明:

ASD-A2-EB-00-3.0-T

① ② ③ ④ ⑤

①驱动类型

ASD-A2:A2伺服驱动
ASD-B2:B2伺服驱动
ASD-A3:A3伺服驱动
ASD-B3:B3伺服驱动

④线缆长度

3.0: 3米
5.0: 5米

⑤特殊要求

T: 拖链线
TS: 带屏蔽拖链线
PB: 带屏蔽线
PUR: 耐磨防油
TN: 扭转拖链线
TF: 防油拖链线
DC: 带电池盒线缆

②线缆类型

EN:增量式编码器
EB:绝对值编码器

③电机接头

00: 九芯塑料插头
10: 十七芯航插

动力线型号说明:

ASD-A2-PW-00-3.0-T

① ② ③ ④ ⑤

①驱动类型

ASD-A2:A2伺服驱动
ASD-B2:B2伺服驱动
ASD-A3:A3伺服驱动
ASD-B3:B3伺服驱动

④线缆长度

3.0: 3米
5.0: 5米

⑤特殊要求

T: 拖链线
TS: 带屏蔽拖链线
PB: 带屏蔽线
PUR: 耐磨防油
TN: 扭转拖链线
TF: 防油拖链线
DC: 带电池盒线缆

②电机/线径

PW:动力线
BK:抱闸线

③电机框架尺寸

00:40 60 80 框架
13:130框架
18:180框架
22:220框架



台达系列选型表

驱动类型	驱动型号	电机型号	编码线	绝对值编码线	动力线	抱闸动力线	动力线线径
A2 200V	ASD-A2-0121-□	ECMA-C1040F□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C^0401□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0221-□	ECMA-C^0602□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0421-□	ECMA-C^0604□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C^0804□7	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0721-□	ECMA-C^0807□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C^0907□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-1021-□	ECMA-C^0910□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.75mm ²
		ECMA-C^1010□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2023-□	ECMA-C^1020□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.5mm ²
	ASD-A2-3023-□	ECMA-C^1330□4	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	2.0mm ²
	ASD-A2-0421-□	ECMA-E^1305□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1021-□	ECMA-E^1310□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1521-□	ECMA-E^1315□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2023-□	ECMA-E^1320□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.5mm ²
		ECMA-E^1820□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-180-xx	ASD-A2-PW-181-xx	1.5mm ²
	ASD-A2-3023-□	ECMA-E^1830□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-180-xx	ASD-A2-PW-181-xx	2.0mm ²
		ECMA-E^1835□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-180-xx	ASD-A2-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-A2-0721-□	ECMA-F^1305□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1021-□	ECMA-F^1308□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2023-□	ECMA-F^1313□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.5mm ²
		ECMA-F^1318□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.5mm ²
	ASD-A2-3023-□	ECMA-F^1830□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-180-xx	ASD-A2-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-A2-4523-□	ECMA-F^1845□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-184-xx	ASD-A2-PW-185-xx	4.0mm ²
	ASD-A2-5523-□	ECMA-F^1855□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-220-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	5.5mm ²
	ASD-A2-7523-□	ECMA-F^1875□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-221-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	6.6mm ²
	ASD-A2-1B23-□	ECMA-F1221B□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-222-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	8.3mm ²
	ASD-A2-1F23-□	ECMA-F1221F□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-223-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	10mm ²
	ASD-A2-0421-□	ECMA-C^0604□H	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0721-□	ECMA-C^0807□H	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0421-□	ECMA-G^1303□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-0721-□	ECMA-G^1306□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
ASD-A2-1021-□	ECMA-G^1309□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²	



台达系列选型表

驱动类型	驱动型号	电机型号	编码线	绝对值编码线	动力线	抱闸动力线	动力线线径
A2 400V	ASD-A2-0743-□	ECMA-J [△] 0604□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0743-□	ECMA-J [△] 0807□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-0743-□	ECMA-J [△] 0907□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-1043-□	ECMA-J [△] 0910□S	ASD-A2-EN-00-xx	ASD-A2-EB-00-xx	ASD-A2-PW-00-xx	ASD-A2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A2-1543-□	ECMA-J [△] 1010□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2043-□	ECMA-J [△] 1020□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-132-xx	ASD-A2-PW-133-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-3043-□	ECMA-J [△] 1330□4	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-132-xx	ASD-A2-PW-133-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-0743-□	ECMA-K [△] 1305□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1043-□	ECMA-K [△] 1310□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1543-□	ECMA-K [△] 1315□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2043-□	ECMA-K [△] 1320□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-132-xx	ASD-A2-PW-133-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-2043-□	ECMA-K [△] 1820□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-182-xx	ASD-A2-PW-183-xx	2.0mm ²
	ASD-A2-0743-□	ECMA-L [△] 1305□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1043-□	ECMA-L [△] 1308□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-1543-□	ECMA-L [△] 1313□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A2-3043-□	ECMA-L [△] 1318□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-132-xx	ASD-A2-PW-133-xx	1.5mm ²
		ECMA-L [△] 1830□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-182-xx	ASD-A2-PW-183-xx	2.0mm ²
	ASD-A2-4543-□	ECMA-L [△] 1845□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-182-xx	ASD-A2-PW-183-xx	3.3mm ²
	ASD-A2-5543-□	ECMA-L [△] 1855□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-182-xx	ASD-A2-PW-183-xx	3.3mm ²
	ASD-A2-7543-□	ECMA-L [△] 1875□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-182-xx	ASD-A2-PW-183-xx	3.3mm ²
	ASD-A2(R)-1B43-□	ECMA-L1221B□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-220-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	5.5mm ²
	ASD-A2(R)-1F43-□	ECMA-L1221F□3	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-221-xx	ASD-A2-PW-BK-xx	6.6mm ²
ASD-A2-1543-□	ECMA-M [△] 1309□S	ASD-A2-EN-10-xx	ASD-A2-EB-10-xx	ASD-A2-PW-130-xx	ASD-A2-PW-131-xx	1.0mm ²	



台达系列选型表

驱动类型	驱动型号	电机型号	编码线	绝对值编码线	动力线	抱闸动力线	动力线线径
B2	ASD-B2-0121-□	ECMA-C [△] 0401□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-0221-□	ECMA-C [△] 0602□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-0421-□	ECMA-C [△] 0604□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C [△] 0804□7	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-0721-□	ECMA-C [△] 0807□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C [△] 0907□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-1021-□	ECMA-C [△] 0910□S	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECMA-C [△] 1010□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-B2-2023-□	ECMA-C [△] 1020□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.5mm ²
	ASD-B2-3023-□	ECMA-C [△] 1330□4	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	2.0mm ²
	ASD-B2-0421-□	ECMA-E [△] 1305□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-B2-1021-□	ECMA-E [△] 1310□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-B2-1521-□	ECMA-E [△] 1315□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-B2-2023-□	ECMA-E [△] 1320□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.5mm ²
		ECMA-E [△] 1820□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-180-xx	ASD-B2-PW-181-xx	2.0mm ²
	ASD-B2-3023-□	ECMA-E [△] 1830□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-180-xx	ASD-B2-PW-181-xx	2.0mm ²
		ECMA-E [△] 1835□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-180-xx	ASD-B2-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-B2-1021-□	ECMA-F [△] 1308□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-B2-2023-□	ECMA-F [△] 1313□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.5mm ²
		ECMA-F [△] 1318□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.5mm ²
	ASD-B2-3023-□	ECMA-F [△] 1830□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-180-xx	ASD-B2-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-B2-0421-□	ECMA-C [△] 0604□H	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-0721-□	ECMA-C [△] 0807□H	ASD-B2-EN-00-xx	无	ASD-B2-PW-00-xx	ASD-B2-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B2-0421-□	ECMA-G [△] 1303□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²
ASD-B2-0721-□	ECMA-G [△] 1306□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²	
ASD-B2-1021-□	ECMA-G [△] 1309□S	ASD-B2-EN-10-xx	无	ASD-B2-PW-130-xx	ASD-B2-PW-131-xx	1.0mm ²	



台达系列选型表

驱动类型	驱动型号	电机型号	编码线	绝对值编码线	动力线	抱闸动力线	动力线线径
A3	ASD-A3-0121	ECM-A3L-C ^Δ 040F□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3L-C ^Δ 0401□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0221	ECM-A3L-C ^Δ 0602□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3L-C ^Δ 0604□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0421	ECM-A3L-C ^Δ 0804□ Z1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0721	ECM-A3L-C ^Δ 0807□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-1021	ECMC-CW1010□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.0mm ²
		ECMC-EW1310□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.0mm ²
	ASD-A3-1521	ECMC-EW1315□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.0mm ²
		ECMC-EW1320□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.5mm ²
	ASD-A3-2023	ECMC-EW1820□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-180-xx	ASD-A3-PW-181-xx	2.0mm ²
		ECMC-EW1830□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-180-xx	ASD-A3-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-A3-3023	ECMC-FW1830□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-180-xx	ASD-A3-PW-181-xx	3.3mm ²
	ASD-A3-0121	ECM-A3H-C ^Δ 040F□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3H-C ^Δ 0401□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0221	ECM-A3H-C ^Δ 0602□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0421	ECM-A3H-C ^Δ 0604□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3H-C ^Δ 0804□ Z1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-0721	ECM-A3H-C ^Δ 0807□ C1	ASD-A3-EN-00-xx	ASD-A3-EB-00-xx	ASD-A3-PW-00-xx	ASD-A3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-A3-1021	ECMC-FW1308□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.0mm ²
ASD-A3-2023	ECMC-FW1313□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.5mm ²	
	ECMC-FW1318□S	ASD-A3-EN-10-xx	ASD-A3-EB-10-xx	ASD-A3-PW-130-xx	ASD-A3-PW-131-xx	1.5mm ²	



台达系列选型表

驱动类型	驱动型号	电机型号	编码线	绝对值编码线	动力线	抱闸动力线	动力线线径
B3	ASD-B3*-0121-*	ECM-A3L-C [△] 040F	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3L-C [△] 0401	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0221-*	ECM-A3L-C [△] 0602	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0421-*	ECM-A3L-C [△] 0604	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3L-C [△] 0804	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0721-*	ECM-A3L-C [△] 0807	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-1021-*		ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0121-*	ECM-B3L-C [△] 0401	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0221-*	ECM-B3M-C [△] 0602	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0421-*	ECM-B3M-C [△] 0604	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-B3M-C [△] 0804	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0721-*	ECM-B3M-C [△] 0807	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-1021-*	ECM-B3M-E [△] 1310	ASD-B3-EN-10-xx	ASD-B3-EB-10-xx	ASD-B3-PW-130-xx	ASD-B3-BK-xx	1.0mm ²
	ASD-B3*-1521-*	ECM-B3M-E [△] 1315	ASD-B3-EN-10-xx	ASD-B3-EB-10-xx	ASD-B3-PW-130-xx	ASD-B3-BK-xx	1.0mm ²
	ASD-B3*-2023-*	ECM-B3M-E [△] 1320	ASD-B3-EN-10-xx	ASD-B3-EB-10-xx	ASD-B3-PW-130-xx	ASD-B3-BK-xx	1.5mm ²
		ECM-B3M-E [△] 1820	ASD-B3-EN-10-xx	ASD-B3-EB-10-xx	ASD-B3-PW-180-xx	ASD-B3-BK-xx	2.0mm ²
	ASD-B3*-3023-*	ECM-B3M-F [△] 1830	ASD-B3-EN-10-xx	ASD-B3-EB-10-xx	ASD-B3-PW-180-xx	ASD-B3-BK-xx	3.3mm ²
	ASD-B3*-0121-*	ECM-A3H-C [△] 040F	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3H-C [△] 0401	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0221-*	ECM-A3H-C [△] 0602	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0421-*	ECM-A3H-C [△] 0604	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
		ECM-A3H-C [△] 0804	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²
	ASD-B3*-0721-*	ECM-A3H-C [△] 0807	ASD-B3-EN-00-xx	ASD-B3-EB-00-xx	ASD-B3-PW-00-xx	ASD-B3-PW-01-xx	0.5mm ²



工业电联接综合解决方案供应商

更多资料关注公众号



杭州海拓电子有限公司

地 址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号1号楼

网 址：<http://fortoo.cn>

联系电话：0571-89901004

传 真：0571-87353730